

CÓDIGOS DE PROGRAMACION ESPECIAL

JBE-AT1

CÓDIGO	DISPOSITIVO	
MÓDULO ENTRADA		
205	JBE-2120	Modo NC en estado reposo (EOL 10K en serie)
MÓDULO SALIDA		
201	JBE-2125	Activa la supervisión del módulo de salida
202	JBE-2125	Desactiva la supervisión del módulo de salida
DETECTOR ÓPTICO		
201	JBE-2111	Activa el parpadeo del LED
202	JBE-2111	Desactiva el parpadeo del LED
DETECTOR TÉRMICO		
201	JBE-2106	Activa el parpadeo del LED
202	JBE-2106	Desactiva el parpadeo del LED
SIRENA LAZO		
201	JBE-2235	Sonido y Luz – SIRENA LAZO
202	JBE-2235	Sólo Sonido
204	JBE-2235	Tono Sirena (Fijo)
205	JBE-2235	Tono Pulsado o Intermitente
208	JBE-2235	Configuración por defecto
DETECTORES CONVENCIONALES		
201	JBE-2107	Activar el parpadeo del led (por defecto)
202	JBE-2107	Desactivar el parpadeo del led
211	JBE-2107	Sensibilidad nivel 1 (por defecto)
212	JBE-2107	Sensibilidad nivel 2
213	JBE-2107	Sensibilidad nivel 3
201	JBE-2112	Activar el parpadeo del led (por defecto)
202	JBE-2112	Desactivar el parpadeo del led
211	JBE-2112	Sensibilidad nivel 1 – Detección Temprana
212	JBE-2112	Sensibilidad nivel 2 (por defecto) – Sensibilidad estándar
213	JBE-2112	Sensibilidad nivel 3 – Sensibilidad para alarmas no deseadas